

Eclairage du marche pied avec interrupteur crépusculaire

Montage de 2 Leds a mi hauteur au dessus du marche pied (photo1) avec support inox de chez ampoule leds.fr, éclairage de la poignée ,et l'extérieur du cc, les 10 supports inox avec Leds = 7.50 € .un contact de porte, un interrupteur crépusculaire, 12 volts de chez Conrad prix 16 €, un fusible, 6 m de fil 2 conducteur .après avoir percé l'emplacement des Leds inox ,raccorder avec soudure et gaine rétractable, boucher, isoler avec de la colle a chaud. Pour la poignée la démonter et la percer en biais a coté de la fixation ,pour l'éclairage extérieur passer le fils sortie interrupteur crépusculaire, ajouter ou lampes a Leds. Placer l'interrupteur crépusculaire derrière la grille du frigo, pour que la cellule soit active.

Fonctionnement

Le contact de porte (fermée) coupe l'alimentation de l'interrupteur crépusculaire (pas de conso). Porte ouverte, le jour la cellule crépusculaire coupe les Leds. Porte ouverte, a la tombé de la nuit l'interrupteurs crépusculaire se charge d'allumer automatiquement les Leds , de même quand on ouvre la porte.

Gau Christian

